

QR 375

Rechnende elektronische Stempeluhr



Eigenschaften

- Sehr preisgünstige addierende Stempeluhr zur Erfassung von Anwesenheit
- Geeignet für bis zu 50 Mitarbeiter / Karten pro Abrechnungsperiode
- Es wird die Differenzzeit zwischen einer „Kommen“ und „Gehen“-Buchung errechnet und gedruckt
- Die Differenzzeiten werden sofort zur Karten-Gesamtzeit addiert und ebenfalls gedruckt

Leistungsmerkmale

- Rechnet und druckt die Zeit zwischen jeder Kommen und Gehen-Buchung sowie die monatliche Gesamtzeit einer Stempelkarte (s, S)
- Zeitprogramm mit folgenden Einstellmöglichkeiten: Tageswechsel, Monatswechsel, Rundungen, Beginn / Ende Zeitberechnung, zwei feste Pausen, für einen Wochentag (z.B. Freitag) ist eine abweichende Programmierung möglich
- Kennzeichnung von "spätem Kommen" oder "frühem Gehen" (!) einstellbar
- Anzahl der täglichen Kommen / Gehen-Buchungen variabel (max. 32 Zeilen pro Karte)
- Automatisches Erkennen von Kommen oder Gehen-Buchungen mit Spaltenwechsel
- 3 Abrechnungsperioden möglich: monatlich, wöchentlich oder 2-wöchentlich
- Druckt Uhrzeit und Ergebnisse in Stunden und Minuten
- Ergebnisse können gerundet werden
- Automatischer Karteneinzug mit Seitenerkennung
- LCD Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Automatische Sommer-Winterzeit Umstellung
- Datenspeicherung bei Stromausfall bis zu 5 Jahre
- Automatische Uhrzeit- und Datums-Einstellung nach einem Stromausfall
- Wand- oder Tischmontage

Option

- Gangreserve (Akku) für ca. 100 Buchungen oder 24 Stunden bei Stromausfall

Technische Daten

Spannung:	230V +6% /-10% ,50Hz
Leistungsaufnahme:	6W wenn nur Uhrzeit angezeigt wird, maximal 17 W
Abmessungen:	16 x 20,5 x 12,8 cm (B x H x T)
Gewicht:	1,5 kg
Ganggenauigkeit:	+/-15s im Monat bei Raumtemperatur
Anzeige:	Digital, Stunde, Minute, Tag
Druck auf Karte:	Tag, Stunde, Minute
Datenerhaltung:	Bei neuer Batterie bis zu 5 Jahre
Farbbandkassette:	Druckfarbe schwarz
Umgebungstemperatur:	-5 bis 45 Grad Celsius

064

■ Zeichen für "Zu spät gekommen"

■ Zeichen für "Zu früh gegangen"

■ Zeichen für "Ergebnis 0:00"

■ Monat

→ ← Σ Σ

03	9:03	16:40	6:30	6:30
9:03	15:10	6:00	11:30	
22:03	23:35	0:00	11:30*	
8:07	18:05	8:00	19:30	
13:47	22:10	3:30	23:00	
9:03	16:43	6:30	29:30	
9:05	17:03	6:45	36:15	
8:12	12:20	3:30	39:45	
16:10	3:04	1:15	41:00	
04	9:4	16:48	6:30	47:30
8:53	17:20	7:15	54:45	
18:25	21:05	0:00	54:45*	
9:05	16:52	6:45	61:30	
9:12	17:02	6:45	68:15	
9:07	16:58	6:45	75:00	
8:53	17:22	7:15	82:15	

■ 12 oder 24 - Stundenformat

■ Wochentag

■ Zeit

■ Datum

Unterschrift

Borsari + Meier AG - Zeitsysteme - Seefeldstrasse 62 - CH-8008 Zürich

Tel. 044 383 05 94 - Fax 044 383 25 64 - verkauf@bmz.info - www.bmz.info - www.bmzshop.ch