



### Eigenschaften

- Sehr preisgünstige Stempeluhr zur Erfassung von Anwesenheit
- Bis 6 Buchungen pro Tag und Karte
- Signaleinrichtung

### Leistungsmerkmale

- Spaltenwahl programmierbar
- Programmierter Spaltenwahl kann auch manuell durch Tastendruck gewählt werden
- Automatischer Karteneinzug
- Bis 6 Stempelungen pro Tag und Karte sind möglich
- Automatische Erkennung der Druckzeile
- Markierung "zu spät" und "zu früh" möglich
- Automatischer Kalender
- Automatische Sommer- Winterzeitumschaltung
- Uhrzeit für Tageswechsel ( Zeilenwechsel ) programmierbar
- Drückt Uhrzeit in Stunden und Minuten oder 1/100 Std.
- Buchungsdruck mit Datum oder Wochentag
- LCD Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Monatliche oder wöchentliche Perioden wählbar
- Signaleinrichtung, Signalausgang für Hupen, potentialfreier Kontakt mit max. Schaltlast: Relais max. 30V/2A
- Datenerhalt von Uhrzeit und Programm-Parametern bei Stromausfall bis 3 Jahre
- Monatskarte ( Länge 205mm, Breite 82mm )
- Wand- oder Tischmontage
- **Option** Gangreserve ( Akkusatz ) für ca. 100 Buchungen

### Technische Daten

Spannung:	Netzteil, 100-240VAC, 50-60Hz, 0.45A
Leistungsaufnahme:	Gerät, 12VDC, 1,5A max.
Abmessungen:	17,5 x 24,4 x 13,2cm ( B x H x T )
Gewicht:	1,6 kg ( Inkl. Netzteil )
Ganggenauigkeit:	+/-15s im Monat bei Raumtemperatur
Anzeige:	Digital, Stunde, Minute, Tag
Druck auf Karte:	Tag, Stunde, Minute
Datenerhaltung:	3 Jahre ( Ohne Netzanschluss )
Farbbandkassette:	Druckfarbe schwarz
Umgebungstemperatur:	-5 bis 45 Grad Celsius, Feuchtigkeit: 20-80%RH

# 24 Didier Racheter

Januar 2014

1	2	3	4	5	6
<b>Normale Minuten ( 00-59 )</b>					
7:15 8:05A	12:05 12:05	12:55 12:59	17:05 15:00A	15:20A	17:10
<b>Buchung ausserhalb der Arbeitszeit</b>					
<b>Industrieminuten ( 00-99 )</b>					
7.75 8.08A	12.08 12.15	12.91 13.00A	17.08 17.00	10.00	10.25
7.00			17.00	20.01	4.00
<b>Buchung nach Tageswechsel</b>					

D. Racheter



Urlaub vom: 27.01. bis 31.01.2014

Borsari + Meier AG - Zürich - Tel. 044 383 15 97 - Modell Z120 ( FormM )